

poli

Contact Magnétique Sans-fil (radio) 868 Mhz Bi-Directionnel
KSI5001000.301 – KSI5001000.303 - KSI5001000.304



INTRODUCTION

poli est un contact magnétique radio muni de 2 entrées auxiliaires faisant partie intégrante du système bidirectionnel Ksenia de 868 Mhz.

poli se distingue, comme tous les produits de sécurité Ksenia, par un design unique et exclusif développé autour du volume de la batterie comme contrainte majeure. Il intègre 2 entrées programmables qui peuvent être utilisées pour connecter d'autres contacts magnétiques filaires, des détecteurs filaires classiques ou rideaux, des détecteurs de bris de verre etc ..., ce qui revient à l'utiliser comme module d'extension sans fil de petite taille (jusqu'à à 3 zones). La communication bidirectionnelle rend la configuration très aisée (type de zone, nombre d'impulsions, types de fin de ligne) et est programmable directement depuis le logiciel basis. Comme tous les autres appareils radio Ksenia, le contact magnétique poli possède le DPMS (Dynamic Power Management System). Il s'agit de la possibilité de programmer le temps de supervision d' 1 minute minimum à un maximum de 240 minutes (réglage par défaut: 5 minutes), le contrôle de l'état de la batterie (avec transmission d'un signal d'avertissement lorsque son remplacement est recommandé), et intègre 2 contacts de sabotage (à l'ouverture et à l'arrachement).

poli est disponible en 3 couleurs: Blanc; Gris et Marron afin qu'il s'harmonise au maximum avec son environnement.

DONNEES TECHNIQUES

- Alimentation: 1 Batterie Lithium Type CR123A incluse pour une durée maximale de vie de 4 ans
- Fréquence opérationnelle: 868 MHz
- Entrées: 2 entrées programmables
- Distance de fonctionnement (air libre): jusqu'à 400 m.
- Température de fonctionnement: de +5°C à +40° C
- Dimensions: 30 x 90 x 30 mm (H x L x P) => Contact
- Dimensions: 15 x 34 x 14 mm (H x L x P) => Aimant

PROGRAMMATION

Tous les appareils sans fil ont un numéro de série unique qui est acquis automatiquement par le système pendant la phase d'installation; le logiciel de programmation basis et le clavier ergo indiquent tous les deux, en temps réel, le niveau du signal de chaque appareil et la voie de communication utilisée dans le cas où plusieurs récepteurs/transmetteurs BUS sont présents dans la même architecture.

poli

Contact Magnétique Sans-fil (radio) 868 Mhz Bi-Directionnel
KSI5001000.301 – KSI5001000.303 - KSI5001000.304

COMMENT COMMANDER

Produit fini Ksenia
KSI5001000.301 - KSI5001000.303 - KSI5001000.304
Blanc - Gris - Marron

PIECES INCLUES

CODE PRODUIT	NOMBRE	DESCRIPTION
KSI5001000.XXX <i>le suffixe du code XXX indique les différentes couleurs ex. KSI5001000.301 blanc</i>	1	Magnetic Contact
	1	CR-123A Batterie
	1	Guide d'installation rapide en IT / EN / FR

CERTIFICATIONS

PAYS	CERTIFICATION
Europe	CE R&TTE 1995/5/CE

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

poli a été conçue et fabriquée dans le respect de l'environnement en tenant compte des éléments suivants:

- Pas de PVC
- Carte mère sans halogènes et sans plomb
- Basse consommation
- Packaging fabriqués à partir de matériaux et de fibres recyclées



we care