

Pager 7 3G-IN4-R2



Le Pager 7 de TELL est un petit central intrusion idéal pour sécuriser les abris de jardin, les bateaux et les camionnettes. Le Pager 7 possède 4 entrées et 2 contacts de relais auxquels il est possible de raccorder des contacts magnétiques et des sirènes par exemple. La communication se fait via une carte SIM 3G. Par le logiciel sur le PC, vous pouvez facilement établir une connexion pour la programmation et le fonctionnement du module. Cela peut être fait localement via un câble USB (non inclus) ou via le cloud de Tell. Avec l'application sur le smartphone, vous pouvez également vous connecter, recevoir des messages push et contrôler les sorties de relais.

Entrées	4
Sorties	2
Notifications	Vocaal, SMS, Push, e-mail, C-ID
Tension	12-30Vdc
Courant (normal)	120mA
Courant (alarme)	500mA
Appli. mobile	Oui (pager control, Android + Apple)
Antenne	SMA avec base magnétique
Dimensions	84 x 72 x 32mm
Programmation	Logiciel (câble USB non fourni)

En option:

Câble de programmation	USB A-B 1.8m
------------------------	--------------

Cartes SIM avec abonnement:

SIM-MOB-1.0	1MB
SIM-MOB-1.1	1MB, 5min vocaal, 120 sms
SIM-MOB-3.1	3 MB, 5min vocaal, 120 sms
SIM-MOB-3.2	3 MB, 250 sms
SIM-MOB-3.4	3 MB, 5min vocaal, 50 sms
SIM-MOB-10.1	10 MB, 5min vocaal, 120 sms