

Pager 7 3G-IN4-R2



De Pager 7 van TELL is een kleine beveiligingscentrale welke uitermate geschikt is voor het beveiligen van tuinhuisen, boten en bestelwagens. De Pager 7 heeft 4 ingangen en 2 relaiscontacten waar bijvoorbeeld magneetcontacten en sirene/flitslichten op aangesloten kunnen worden. De communicatie verloopt via een 3G SIM-kaart.

Via de software op de PC kunt u zeer eenvoudig een connectie maken voor de programmatie en bediening van de module. Dit kan zowel lokaal via een USB-kabel (niet standaard meegeleverd) of via de cloud van Tell. MBV de app op de smartphone kunt u eveneens connectie maken, push berichten ontvangen en de relaisuitgangen bedienen.

Ingangen	4
Uitgangen	2
Meldingen	Vocaal, SMS, Push, e-mail, C-ID
Spanning	12-30Vdc
Stroom (normaal)	120mA
Stroom (alarm)	500mA
Mobiele applicatie	ja (pager control, Android + Apple)
Antenne	SMA met magneetvoet
Afmetingen	84 x 72 x 32mm
Programmatie	Software (USB-kabel niet meegeleverd)

Optioneel:

Programmeerkabel	USB A-B 1.8m
------------------	--------------

SIM-kaarten met abonnement:

SIM-MOB-1.0	1MB
SIM-MOB-1.1	1MB, 5min vocaal, 120 sms
SIM-MOB-3.1	3 MB, 5min vocaal, 120 sms
SIM-MOB-3.2	3 MB, 250 sms
SIM-MOB-3.4	3 MB, 5min vocaal, 50 sms
SIM-MOB-10.1	10 MB, 5min vocaal, 120 sms